

# PT-P750W

**brother**  
at your side



## Rotulador Eletrônico Portátil com Wireless

Com o PTP750W, você cria etiquetas laminadas profissionais duráveis de até 24mm, através de seu computador(P-Touch Editor) ou dispositivo móvel (Iprint&Label).

Tenha velocidade, conectividade e facilidade ao seu alcance.

- Compartilhe uma única impressora para diversos usuários
- Compatível com Windows, Mac e Linux
- Imprima diretamente do seu dispositivo móvel
- Software com interface amigável
- Comunicação NFC\*

FITAS QUE COLAM.

*P-touch*



## Fitas Laminadas P-Touch – Feitas para durar

As fitas laminadas TZe da Brother estão disponíveis em diversas cores, tamanhos e modelos.

A tinta de transferência térmica é colocada entre duas camadas protetoras de PET (filme de polietileno) deixando a fita resistente a diversos tipos de superfície e condições extremas, como altas temperaturas (de -80° C até +150° C), produtos químicos, líquidos, abrasão e luz solar.



Resistentes à água



Resistentes a temperaturas



Resistentes à abrasão



Não desbota



Resistente a produtos



Laminadas



Facilmente destacável



Força adesiva

## O PT-P750W possui diversas opções de conectividade, que o tornam a escolha ideal para ambientes de trabalho de multiusuário.

O PT-P750W é um rotulador fácil de usar, que permite que vários usuários se conectem por meio de uma rede sem fio, imprimindo a partir de dispositivos móveis iOS Apple® e Android™, ou conectando a praticamente qualquer computador no escritório. Com suas conexões via Wifi e USB e comunicação NFC, o PTP750W se adequa a inúmeros ambientes de trabalho, de escritórios até indústria. Utilizando o P-Touch Editor ou o aplicativo Iprint&Label, ele é ótimo para impressões sequenciais e de alto volume, já que possui impressão de até 30 mm por segundo e cortador automático de meio corte ou corte completo, gerando economia de tempo e dinheiro.



### Conectividade flexível

Vários usuários podem se conectar ao PT-P750W através de uma rede sem fio 802.11b/g/n ou conectá-lo através do cabo USB incluso.



### Ótimo para desenvolvedores

Com funcionamento em uma plataforma de desenvolvimento de código aberto, é fácil para os desenvolvedores de aplicativos integrar a impressão de etiquetas em seus aplicativos iOS e Android.



### Impressão super-rápida

O PT-P750W oferece velocidades de impressão de até 30 mm por segundo.



### Impressão a partir de dispositivos móveis

Instale o aplicativo da Brother iPrint&Label no seu dispositivo móvel compatível com IOS Apple ou Android, disponível gratuitamente.



### Software gratuito

Software gratuito para edição das etiquetas (P-Touch Editor). Nele, é possível imprimir planilhas, logos, imagens e muito mais, além disso, possui layouts pré-definidos que podem ajudar a otimizar seu tempo.



### Mais opções de desenho

Aceita fitas de diversos tamanhos (3,5, 6, 9, 12, 18 e 24mm) e de diversos modelos: padrão, flexível, com super cola, decorativa e de cetim.



## Other Features



### Múltiplas opções de alimentação

Use o adaptador AC (incluso) quando utilizar a unidade em uma mesa. Para usar de forma portátil, o rotulador aceita 6 pilhas AA (não inclusas) ou bateria de íons de lítio (não inclusas).

# PT-P750W

Ajuda a organizar o seu local de trabalho com etiquetas claras, de alta qualidade e duráveis. Materiais de escritório, pastas de arquivo, bandeirola, ativos da empresa, estantes, identificação de peças e sinalização personalizada são apenas algumas das muitas aplicações.

Se você necessita de uma ou várias etiquetas de cada vez, o PT-P750W ajudará a garantir que o seu trabalho diário seja realizado com a eficiência necessária. Com a grande variedade de larguras de fitas e cores disponíveis, tenha certeza que encontrou o rotulador adequado para as suas necessidades.



Etiquetas para organizar e identificar



Etiquetas para uso profissional



Etiquetas para proteger seus ativos

## Especificações Técnicas

### Hardware

Largura máxima da fita	24mm
Memória embutida	Não
Cortador de fita	Automática (meio corte e corte total)
Velocidade máxima de impressão	20mm/s (com a bateria de íons de lítio recarregável <sup>7</sup> ) 30mm/sec. (com o adaptador CA incluso)
Resolução máxima de impressão	180 dpi (Máx. 180x360 dpi)
Altura máxima de impressão	18,0 mm
Fonte de alimentação	Adaptador CA (incluso) Bateria de íons de lítio recarregável (opcional) 6 pilhas AA (opcionais)
Interface	USB, Wi-Fi WLAN (802.11 b/g/n), NFC <sup>3</sup> , Wi-Fi Direct
Certificação ENERGY STAR®	Sim

### Características do Software

Software Incorporado	P-touch Editor Lite (Windows/Mac)
Fontes	Usa todas as fontes TrueType
Estilos de fonte	Usa todas as fontes TrueType
Tamanhos	Dimensionável
Máx. de linhas de impressão	Variável
Número de símbolos	Usa todos os símbolos TrueType
Número de molduras	'10°/126° <sup>11</sup>
Numeração Automática	1-200, A-Z, a-z /1-5000, A-Z, a-z <sup>11</sup>
Impressão em série	Até 200 cópias /até 5000 cópias <sup>11</sup>
Impressão vertical	Sim
Impressão em espelho	Sim
Formatos automáticos	12 categorias (ou mais) <sup>11</sup>
Download de modelos da Nuvem para o P-touch Editor	Sim <sup>10,11</sup>

Impressão de código de barras	Sim <sup>11</sup>
Banco de dados de impressão	Sim <sup>11</sup>
Sistemas operacionais	Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8/8.1, Windows Server® 2008/2008 R2, Microsoft® Windows Server® 2012/2012 R2 Mac OS X v.10.7.5, 10.8.x, 10.9.x.

### Mobile Device Printing

Suporte para NFC "Toque para conectar" <sup>3</sup>	Sim
Suporta impressão de dispositivos móveis	Sim (iPrint&Label)
Disponibilidade de kit desenvolvimento de software (SDK)	Sim (Windows®, iOS®, and Android™)

### Conteúdo da Caixa

Rotulador PT-P750W  
Fita inicial laminada TZe padrão preto sobre branco, 24mm (4m de comprimento)  
Adaptador CA  
Cabo USB  
Guia do Usuário

### Accessórios

Adaptador CA AD-E0001 (incluso)  
Bateria de íons de lítio recarregável BA-E0001 (opcional)

<sup>8</sup> Usando o P-touch Editor Lite

<sup>1</sup> Requer conexão à rede sem fio, bem como o download gratuito do app Print&Label Brother para a impressão sem fio do seu dispositivo móvel Apple iOS ou Android.

<sup>2</sup> Compatível com Windows 8/8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008/2008 R2, Windows Server 2012/2012 R2, e Mac OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x. Todos os softwares de design e drivers disponíveis para o download gratuito em support.brother.com.

<sup>3</sup> Veja uma lista de dispositivos móveis compatíveis em brother-usa.com/nfc.

<sup>4</sup> Kits de Desenvolvimento de Software (SDKs) disponíveis para os sistemas Windows, iOS e Android.

<sup>5</sup> Impressão móvel não suportada com o uso de pilhas AA.

<sup>6</sup> Usando o adaptador CA.

<sup>7</sup> Vendido separadamente.

<sup>8</sup> Os softwares Windows/Mac e os drivers estão disponíveis para o download gratuito.

<sup>9</sup> Impressão de banco de dados somente para Windows.

<sup>10</sup> Requer conexão à Internet.

<sup>11</sup> Requer a instalação da versão completa do software P-touch Editor. Os softwares Windows®/Mac e os drivers estão disponíveis para o download gratuito.



Contato:

**brother**  
at your side